

# ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ



УП001

"ЛЮКС"  
НБО-2х1 12В-01  
(со скрытой надписью)  
ТУ 4372-004-49518441-04



ССПБ.RU.УП001.В06178

ВРЖИ 42119.003 ПС

РОСС RU.ББ02.Н03618

## 1. Назначение

Световой оповещатель (светоуказатель) НБО-2х1 12В-01 (со скрытой надписью) предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло.

## 2. Технические характеристики

- 2.1. Напряжение питания постоянного тока, В ..... 12±1,2  
2.2. Потребляемый ток, мА ..... 60±6,0  
2.3. Степень защиты оболочки, IP ..... 55  
2.4. Габаритные размеры, мм ..... 300x100x25  
2.5. Масса, кг, не более ..... 0,18  
2.6. Условия эксплуатации:  
- диапазон рабочих температур, °С ..... -30...+55  
- относительная влажность воздуха при + 25°С, %, не более ..... 90  
- атмосферное давление, мм рт.ст. .... 600...800

## 3. Подготовка к работе

- 3.1. Монтаж оповещателя должен производиться квалифицированным персоналом.  
3.2. Подключение должно выполняться в соответствии со схемой (рис. 1).




Рис.1 Схема подключения.

- 3.3. По окончании монтажа необходимо произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.  
3.4. При установке вне помещений необходимо защитить оповещатель от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

## 4. Упаковка, хранение, эксплуатация.

- 4.1. Оповещатель транспортируется в упаковке без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.  
4.2. Оповещатель допускается хранить в отопляемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.  
4.3. Оповещатель не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

## 5. Гарантии изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

## 6. Комплект поставки.

- \* оповещатель, шт. ....1  
\* паспорт, шт. ....1  
\* упаковка, шт. ....1

## 7. Свидетельство о приемке.

Оповещатель "ЛЮКС" НБО-2х1 12В-01 (со скрытой надписью) признан годным к эксплуатации.

Зав. № АА

Дата приемки

Штамп ОТК

**Исключительное право на использование светодиодов белого или бело-голубого свечения при производстве световых оповещателей (светоуказателей) принадлежит ООО "Электротехника и Автоматика" и защищено патентом РФ №44851 на полезную модель.**

**Внешний вид и конструкция изделия защищены ПАТЕНТОМ РФ на промышленный образец № 64314.**

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие - изготовитель по адресу:

ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА" . Россия, 644044, г. Омск,  
ул. 10 лет Октября, 219 Ж; т/ф. (3812) 35-55-72, т. 57-85-85, 57-71-05  
e-mail: info@omelta.ru http://omelta.ru